



Kotikuuloavustaja

RL-HLD4-CL-FI | RL-HLD4-LP-UK

Home Loop on tyylikäs ja tehokas kuulosilmukkaohjain, joka liitetään televisioihin ja muihin äänilaitteisiin.

Sen avulla kuulovälineiden käyttäjät voivat kuunnella langattomasti suoraan lähteestä tarjoten parhaan mahdollisen äänenlaadun. Integroitu selkeä ääniprosessointi antaa käyttäjälle erinomaisen äänenlaadun, parantaa puhetta ja musiikin selkeyttä.

Soveltuu koti- ja yrityskäyttöön pienissä huoneissa, joissa televisio- tai äänijärjestelmä on läsnä.

Komponentit

- HLD4 kuulosilmukan ohjain
- Silmukkatyyny, johon on sisäänrakennettu silmukka-antenni tai 40 m kuulosilmukkakaapeli
- Mikrofonin 1,2 m kaapelilla
- 1 m TOSlink optinen johto
- 3,5 mm stereoliitin 2 x RCA-sovittimeen
- 2 x Phono 2 x Phono johtoon
- Virtalähde

Käyttökohteita

Soveltuu käytettäväksi paikoissa, joissa on televisio tai äänentoistolaitteet:

- Odotustilat
- Kokoustilat
- Luokat
- Hoitokodit
- Museot

Ominaisuuudet

- Optinen ja koaksiaalinen digitaaliäänen tuloliitäntä
- Erillinen virtalähde mahdollistaa 12-24V tasavirran käytön esim: ajoneuvoissa
- Säätoasetukset jää muistiin ja virran etäkytkentä mahdollinen
- Digitaaliset pyöriteltävät voimakkuus- ja sävy-säädöt led-indikoinnilla.
- Kaikkien ohjelmatulojen valinta etupaneelin kytkimistä.
- Suuri silmukkavirta 3A RMS ja 40m silmukka-johto mahdollistavat jopa 70m² silmukan
- Silmukan voimakkuusindikointi
- Etuoikeustoiminto
- Automaattinen tasonsäätö
- Pälle/pois virtakytkin
- 2 mikrofonituloa
- 3 line-tuloa



Fyysiset tiedot

Mitat (laite)	Korkeus – 180mm leveys – 140mm Syvyys – 42mm	
Mitat (pakkaus)	Korkeus – 325mm (12.7") Leveys – 220mm (8.6") Syvyys – 80mm (3.1")	
Paino (pakkaus)	RL-HLD4-CL-FI	1.58kg
	RL-HLD4-LP-FI	1.74kg
Materiaali	Metalli/muovi	
Väri	Hopea	

contacta

Tekniset tiedot

Virtalähde	18V 1.5A
	12-24V DC 2A ulkopuolinen virtalähde.
Säädöt	Pyöriteltävä voimakkuussäätö.
	Pyöriteltävä sävynsäätö.
	Virtakytkin.
	Ohjelmanvalintakytkimet.
	Etuoikeuskytkin.
Tuloliitännät	Digital audio TOSlink/koaksiaalinen
	2x Aux In vasen/oikea line-tulot. Phono/RCA liittimet TV-äänien suoraan kytkentään Scart- tai muusta liittimestä.
	2 x mikrofonitulot. 3.5mm mono jakkiliitäntä. Tasavirta 5V elektreettimikrofoneille.
Lähtöliitännät	Painettavat jousiliittimet silmukajohtolle tai silmukkatyynylle (merkkaus: Loop Cable).
	3.5mm stereojakki kuulokkeille (Phones) 8-60 Ohms.
Silmukkalähtö	3.0A RMS (4.25A Peak) lähtövirta @ 100-5KHz. BS EN60118-4:2006 mukainen, silmukalle, joka ei ole yli 6.5m leveä. Soveltuu jopa 70m2 kokosiin tiloihin.
	Täysi teho saadaan 0.5 and 1.5 Ohmin silmukalla.
Silmukajohto	Yhden kierroksen silmukka. Mukana 40m 24/0.2mm (0.75mm2) silmukajohto (tai silmukkatyyny)
	Minimi kaapelin pituus 11m = 0.5 Ohms.
Indikoinnit	Sini/puna LEDIT.

Takaliitännät

