

# ZONEMIC-6

6-alue kuulutuskoe tallennetuilla viesteillä

**FONESTAR**



**OMINAISUUDET:** 6-vyöhykkeinen mikrofoni  
ZONE-6-järjestelmään

Pikaviestien etätoisto 6 lähtövyöhykkeeseen. Kahden ennalta tallennetun viestin tallennin. Varoitusäänet (ding dong) Lähtövahvistuksen säätö. Merkkivalot signaalille, virralle, leikkausrajoittimelle ja varatulle tilalle

**KAPSELI:** Yksisuuntainen elektreettikondensaattori

**TAAJUUSVASTE:** 80–15 000 Hz

**HERKKYYS:** -46 dB (V/Pa) 1 kHz:n taajuudella

**IMPEDANSSI:** 680 Ω

**ÄÄNENPAINE MAX:** > 110 dB

**THD:** < 0,05 %

**KYTKIN:** PTT/PTL (konfiguroitava)

**TULOT:** 1 mikrofoni balansoitu, 1kpl RJ45 toiselta kuulutuskoeelta

**LÄHDÖT:** 1 toiselle kuulutuskoeelle, RJ45

**LIITÄNTÄ:** RJ45-kaapeli, enimmäisetäisyys 200 m

**VIRRANSYÖTTÖ:** 15 V CC, 500 mA, RJ45-portin kautta

**MITAT:** Taipuisa mikrofoni : 430 mm korkea, Jalustan mitat: 200 x 60 x 120 mm., PAINO: 0,65 kg

**VARUSTEET:** Tuulisuoja, MicroSD-kortti 16 Gt sisäinen

Audio-Professional

Vyöhykemikrofoni, jossa on valmiiksi tallennetut viestit ZONE-6-järjestelmään tai MAX-mikserivahvistimiin (MAX-240W, -360W, -480W -600W).

6 vyöhykkeen valinta ja 2 viestin tallennus näppäinpainikkeilla. Sisältää myös kuulutusmerkit, joita voidaan vaihtaa sisäisen microSD-kortin ansiosta. Mukana on myös mikrofonsignaalin äänenvoimakkuuden (vahvistuksen) säätö. PTL/PTT-tilat. LED-merkkivalot signaalille, virralle, leikkausrajoittimelle ja varatulle tilalle.

